

Modell	200V - 240V 1-Phaseneingang				380 - 480V 3-Phaseneingang									
Motornennleistung [kW]	0,37	0,8	1,5	2,2	0,8	1,5	2,2	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Nennstrom [A]	2,3	4,3	7	10,5	2,2	4,1	5,8	9,5	14	18	24	30	39	46
Netzspannung, Frequenz	1-ph. 200V ... 240V (+10%) 50/60Hz (±5%)				3-ph. 380V ... 480V (+10%) 50/60Hz (±5%)									
Ausgangsspannung	0,0V bis max. Eingangsspannung													
Überlastfähigkeit	150% für 60s, 175% für 2,5s													
Ausgangsfrequenz	0 ... 500Hz (Auflösung 0,1Hz)													